

Tarea 1. Implementar los siguientes ejercicios de forma secuencial y en paralelo usando OpenMP

1. Considere el siguiente código:

```
N = 10;  
x = 1;  
#pragma omp parallel for firstprivate(x)  
for (int i = 0; i < N; i ++){  
    y[i] = x + i;  
    x = i;  
}
```

- a) ¿Cuál es el valor de y al finalizar el ciclo *for*?
b) ¿Cuál es el valor de x al final del ciclo *for*?
2. La suma de los elementos de un vector de tamaño N .
3. La multiplicación de dos matrices cuadradas de tamaño $N \times N$.
4. Dado un vector de números reales V de tamaño N , programar lo siguiente:
a) $S_1[i] = V[i] + V[i + 1]$ para $i = 0, \dots, N - 2$, con S_1 otro vector de tamaño $N - 1$.
b) $S_2[i] = \frac{V[i+1]+V[i-1]}{2}$ para $i = 1, \dots, N - 2$, con S_2 otro vector de tamaño $N - 2$.
5. Dadas dos matrices A y B de tamaño $N \times M$ con valores enteros positivos, programar lo siguiente:
a) $C_1(i, j) = A(i, j) + B(N - i - 1, M - j - 1)$, para $i = 0, \dots, N - 1$ y $j = 0, \dots, M - 1$, con C_1 otra matriz de tamaño $N \times M$.
b) $C_2(i, j) = \alpha A(i, j) + (1 - \alpha)B(i, j)$, para $i = 0, \dots, N - 1$ y $j = 0, \dots, M - 1$, con α un valor real constante entre $[0,1]$ y C_2 otra matriz de tamaño $N \times M$.

Enviar el reporte (.doc o .pdf) de los ejercicios y los códigos correspondientes (.cpp).